

PEQUEÑO, COMPACTO,
COMPLETAMENTE FIABLE
y compatible con los
modelos más difundidos
de tarjetas producidas
actualmente en
el mercado.

CUBE HOPPER MK II

- Capacidad estándar de 450 monedas (Ø 24 mm).
- Alta velocidad de suministro (hasta 400 monedas al minuto).
- Disponible con extensiones que aumentan la capacidad en un promedio de hasta 400 monedas por extensión.
- Acepta monedas con diámetro de 18 a 31 mm y espesor de 1,5 a 3,2 mm (todas las monedas Euro con excepción de 0,01 Euro).
- Equipado con un kit para el montaje.
- Fácil y rápida conversión en divisas diferentes.
- Sistema auto-reverse de protección contra posibles bloqueos accidentales.
- Sofisticado control electrónico combinado a los sensores ópticos de suministro.
- Disponible en dos versiones diferentes: ccTalk o paralela.
- Óptima relación calidad-precio.
- Certificado CE.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Gaming en general
Distribución automática
Centros comerciales
Parques de juegos
Salas de juego
Estacionamientos

...



CUBE HOPPER

MK II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN (mm)	122 x 153 x 122
ALIMENTACIÓN	12 VDC ± 10% OR 24 VDC -25% +10%
CONSUMO MÍNIMO PIN 8	10,8 VDC - PIN 7: 18 VDC
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	MIN 0°C - MAX 50°C
DUTY CYCLE	2:1
HUMEDAD	MIN 20% - MAX 75%
CAPACIDAD	450 MONEDAS (Ø 24 mm)
VELOCIDAD DE SUMINISTRO	400 MONEDAS/MIN
MONEDAS AL SEGUNDO	± 7
DIÁMETRO MONEDAS (mm)	18,00 ÷ 31,00
ESPESOR MONEDAS (mm)	1,50 ÷ 3,20
MONTAJE	4 ORIENTACIONES POSIBLES
CONEXIÓN	9-4 CONECTOR DE 9-4 VIE + PIN TIPO: MOLEX 22-01-2095 + 05-08-0032
INTERVALO MÍNIMO SUMINISTRO	100 MS
MINITIME OBSTRUCTIONS OPTICS	300 MS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Disponible en la versión CCTalk o paralela.
- Disco universal para monedas Euro de 0,50 - 1,00 - 2,00.
- Pequeño y compacto, simple de montar gracias al práctico kit de montaje (incluido).
- La base cuadrada favorece el montaje en cuatro orientaciones diferentes, según las exigencias de instalación.
- El sistema de rotación "Sun & Planet" permite un funcionamiento óptimo con un consumo mínimo (de 350mA a 850mA con un pico de 2amp en 24VDC).
- "Sun & Planet" aumenta además la capacidad de monedas llegando a contener y contar, con dos extensiones, más de 1200 monedas de diámetro 24mm (Máx. 2 extensiones).
- Un sofisticado control electrónico combinado a los sensores de suministro, lo protege contra posibles bloqueos accidentales (el sensor debe mantenerse limpio y lejos de fuentes luminosas).

- En opción, está disponible un segundo sensor de suministro.
- Doble posibilidad de conexión: conector 10 polos en línea y conector transición 5x2; mediante el cable plano, se podrá efectuar fácilmente una cadena entre las periféricas (daisy connection).
- En opción, disponible la tapa de protección hopper.



Comestero
ibérica

C/ Beato Oriol 1, Planta 3 - Local 1 - E08110
Montcada i Reixac Barcelona - España
Tel. +34.935650994 - Fax. +34.935640598
www.comestero.es
info@comestero.es
WWW.COMESTEROGROUP.IT

Distribuido por: