

SCHEDA ESPLICATIVA Gettoniera Elettronica RM5 ccTalk Giochi Italia

Caratteristiche funzionali

- Si interfaccia con una linea ccTalk alla scheda della macchina da Gioco.
- Soddisfa perfettamente i requisiti del protocollo ccTalk e anche quelli di immodificabilità previsti dalla legge 289 e successive integrazioni.
- È compatibile con i principali separatori di monete presenti sul mercato.
- 3 coppie di sensori induttivi, mediante i quali vengono elaborati 6 differenti parametri relativi al materiale e alla massa della moneta.
- 3 coppie di sensori ottici, per il riconoscimento del diametro della moneta.
- Sistema di compensazione automatico dei sensori per variazioni di temperature, tensione e luminosità.
- 4 diversi controlli antifrode: antiripescaggio meccanico, antiripescaggio elettronico, anti intrusione elettronico, lametta tranciafilo.



Caratteristiche tecniche

Dimensioni (bxhxp)	89x102x52 mm
Peso	185 g
Tensione di alimentazione	12 ÷ 24 Vdc +/-10%
Corrente assorbita	A riposo: 35 mA max, 12 Vdc
	In riconoscimento: 50 mA max 12 Vdc
	In accettazione: 340 mA max, 12 Vdc
Temperatura di funzionamento	0° C ÷ 55° C - 10% ÷ 75% di umidità non condensata
Monete accettate (mm)	Ø 16 ÷ 31,5 - spessore max 3,3 mm
Velocità di accettazione	3 monete al secondo

Schema di collegamento alla macchina da Gioco

